

# Quadro P865470Black

Встраиваемый светильник 10 Вт

МАРТИНИ  РУС

## Описание серии

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения, покрытого порошковой краской. Оптика представлена линзами с отражателями различных видов светораспределения. UGR<19.



## Характеристики

Мощность, Вт	10	Напряжение, В	220-240V
Световой поток, Лм	1050/1100	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	4
Оптика	Flood	Класс	I
Управление	-	Стандарт IP	20
Длина, мм	100	Масса, кг	1.5
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		

